



# Arlo Video Doorbell

Benutzerhandbuch

# Arlo Video Doorbell Eigenschaften



- Die einzige Video-Türklingel, die im Alarmfall mit der Verisure Alarmzentrale verbunden ist
- HD-Live-Ansicht & HDR  
Exklusiver Videoanruf, um Besucher an der Tür zu sehen und mit ihnen zu sprechen
- mit Sirene zum Abschrecken von Eindringlingen
- Aktivitätszonen: überwachte Bereiche für Alarmbenachrichtigungen
- Arlo Künstliche Intelligenz-Benachrichtigungen
- Erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone, wenn eine Bewegung erkannt wird und überprüfen Sie die Videoaufnahmen, die in der Bibliothek der App leicht zugänglich sind
- Einzigartiger, größerer 180°-Sichtwinkel

**Kamera-Datenschutzverpflichtung:**  
[www.verisure.co.uk/camera-privacy](http://www.verisure.co.uk/camera-privacy)



**Arlo Video Doorbell**  
 180-Grad Blickwinkel  
 Haustür-optimiertes 1:1 Seitenverhältnis



**Andere herkömmliche Video-Türklingeln**  
 Kleinerer Blickwinkel  
 16:9 Seitenverhältnis

 180° Weitwinkelobjektiv	 Kabellose Installation	 Langlebiger Akku	 Wetterfest	 Sirenenfunktion	 Audiofunktion	 KI-unterstützte Bewegungsmelder	 Nachtsicht-Modus in Farbe	 Direktanruf
---	---	---	---	--	--	--	--	--

## Laden des Akkus mit dem USB Kabel



Öffnen der Arlo Video Doorbell mit dem Entrieglerstift



Den Akku an das USB-Kabel anschließen. Der Akku ist geladen, wenn das LED-Lämpchen grün leuchtet



Setzen Sie den Akku in Ihre Arlo Video Doorbell ein

## Anrufe der Video Doorbell annehmen



Drückt ein Besucher die Taste der Video Doorbell, erhalten Sie einen Anruf




**Annehmen** drücken, um Ihren Besucher zu sehen oder zu sprechen




Gehen Sie sicher, dass **alle Bewohner** eingeladen sind, damit alle angerufen werden, wenn die Video-Türklingel gedrückt wird

## Abspielen einer Schnell-Antwort



Wenn Sie einen Anruf von der Video Doorbell erhalten, **Annehmen & Nachricht-Symbol drücken**




Eine Schnell-Antwort aus der Liste auswählen


## Sirene ein- und ausschalten



In der Arlo App oben rechts auf Sirene tippen



Sirene aktivieren



Deaktivieren der Sirene

## Aktivierungsmodi

Wenn Ihre Video Doorbell aktiviert ist, erkennt sie Bewegung. Sie können Ihre Arlo Geräte aktivieren oder deaktivieren und einen Zeitplan zum automatischen Aktivieren einrichten



Erst **Modus**, dann **aktivieren** oder **deaktivieren** aller Geräte drücken



**Aktiviert** – Bewegungserkennung ein



**Deaktiviert** – Bewegungserkennung aus



**Zeitplan** – Gemäß Zeitplan verwalten



**Geofencing** – Mithilfe Ihres Standorts verwalten

## Empfindlichkeitseinstellungen


Empfindlichkeit der Video Doorbell ändern, um den optimalen Abstand für Bewegungserkennung zu erreichen




Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie die Arlo Video-Türklingel aus



Zum Bearbeiten tippen Sie auf den **Stift** neben dem Aktiviert-Modus



Um die Sensibilität einzustellen, tippen Sie auf den **Stift**



Den **Regler verschieben**, um die Empfindlichkeit passend zur Kamera einzustellen

## Bewegungserkennungs- Aktivitätszonen

Zeichnen Sie eine Aktivitätszone, einen bestimmten Bereich innerhalb des Sichtfelds Ihrer Kamera. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn innerhalb dieses Bereichs eine Bewegung erkannt wird



Tippen Sie auf **Einstellungen > Meine Geräte**, unter **Video** auf **Aktivitätszonen** und dann auf **+ Neue Zone hinzufügen**




Tippen Sie auf **Bearbeiten** und geben Sie einen Namen ein, um den **Zonennamen** anzupassen

## Live Ansicht

Sehen, was gerade passiert




Tippen Sie in der Kameraübertragung auf **Wiedergabe**



Tippen Sie auf den Kamera-Feed, um die folgenden Optionen zu sehen

## Bibliothek der Aufnahmen



Öffnen Sie die Arlo App und tippen Sie auf **Bibliothek**



Tippen Sie auf ein **voraufgezeichnetes Video** aus Ihrer Arlo **Bibliothek**



Eine Vollbildansicht wird angezeigt

## Zwei Wege Audio



Tippen Sie auf das Kamera Feed Bild



Drücken Sie das Mikrofon-Symbol




Eine Vollbildansicht wird angezeigt

## 2-Schritte Verifizierung von Arlo

Sie hilft, Ihr Konto zu schützen, indem sie eine weitere Sicherheitsebene hinzufügt, wenn Sie sich bei Ihrem Arlo-Konto anmelden



Gehen Sie zu **Profil > Anmeldeeinstellungen > Zwei-Schritt-Verifizierung**. Tippen Sie auf den Schalter neben **„Aktivieren“**. Wählen Sie **Push-Benachrichtigung und/oder SMS-Textnachricht**




Vertrauen Sie einem Gerät in Ihrem Arlo Konto **Einstellungen > Profil > Login-Einstellungen > Zwei-Schritt-Verifizierung**

## Gesichts- oder Fingerabdruck Authentifizierung

Touch ID® oder Face ID® mit einem kompatiblen Apple-Gerät. Mit einem kompatiblen Android-Gerät können Sie die Authentifizierung per Fingerabdruck verwenden.



Gehen Sie zu **Einstellungen > Konto > Profil > Anmeldeeinstellungen**



Schieben Sie den **Kippschalter** für **Fingerabdruck oder Touch ID** nach rechts (an) oder links (aus)


## Freunden Zugriff gewähren



Gehen Sie zu **Einstellungen > Konto > Zugang gewähren** und tippen auf **Hinzufügen** oder **+**



Tippen Sie auf die **Arlo Geräte**, auf die Ihr Freund zugreifen soll, und wählen Sie, ob Sie **Zugriffsrechte gewähren** möchten



Um ein Arlo Konto für einen Freund zu erstellen, senden Sie ihm eine E-Mail Einladung

## Arlo Akku-Tipps Checkliste

- ✓ Arlo Kameras immer zu 100 % aufladen
- ✓ Prüfen Sie die Arlo Wi-Fi-Signalstärke, wenn sie niedrig ist, besorgen Sie sich einen Wi-Fi-Extender
- ✓ Wenn Sie sich im Freien an einer Straße/öffentlichem Weg befinden, verringern Sie die Bewegungsempfindlichkeit. Beispiel: Verringern Sie die Empfindlichkeit auf 20 (für bis zu 4 Meter Erkennung)
- ✓ Wenn es sich um den Innenbereich handelt, planen Sie den unscharfen Modus für die Zeit, in der Sie normalerweise zu Hause sind. Stellen Sie den Modus "Beste Batterie-Lebensdauer" ein
- ✓ Bei Temperaturen unter 0 °C werden die Batterien nicht aufgeladen, so dass Sie die Kamera im Winter möglicherweise drinnen aufladen müssen
- ✓ Benutzerdefinierte Aktivitätszonen und intelligente Benachrichtigungen tragen nicht zur Akkulaufzeit bei, sondern helfen nur, Benachrichtigungen zu filtern
- ✓ Anleitung zum Verlängern der Akkulaufzeit: <https://vsdst.com/optimierungderakkulaufzeit/>